




# BUD 140W

## FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALAGEM: 8435430626346  
CAIXA EXTERNA: 8435430626353



## DESCRIÇÃO

- Carregador de parede com 3 portas USB-C (PD3.1 & PPS) e 1 porta USB-A QC3.0, com uma potência de saída máxima de 140W.
- Feito de GaN e materiais ignífugos, é o carregador ideal para smartphones, tablets e laptops.
- É um carregador inteligente que permitirá um carregamento mais eficiente da bateria do dispositivo, prolongando assim sua vida útil.
- Além disso, graças à sua avançada tecnologia PD3.1, suporta uma potência de saída de 140W em várias das suas portas USB-C.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência de entrada: 100-240V~50/60Hz, 1,8A
- Saída:
  - USB-C1: 3.3V-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
  - USB-C2: 3.3V-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
  - USB-C3: 3.3V-11V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
  - USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A
  - USB-C1+USB-C2/C3: 100W+35W
  - USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W
  - USB-C2+USB-C3: 100W+35W
  - USB-C3+USB-A: 15W (5V3A)
  - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+45W+30W
  - USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+30W
  - USB-C1/C2+USB-C3+USB-A: 100W+15W (C3+A)
  - USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 65W+45W+15W (C3+A)
- Potência de saída total: 140W

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- BUD 140W
- Guia de instalação

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Dimensões (mm)  
e peso (g)

	W	D	H	🔒
- Caixa Externa:	205	182	195	-
- Embalagem:	91	33	154	-
- Produto:	29	124	61	256
- Unidades por pallet:	1360			
- Unidades por caixa:	10			
- Caixas por pallet:	136			
- Caixas na base:	17			
- Caixas de altura:	8			