

# BUD 65W

## FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALAGEM: 8435430624854

CAIXA EXTERNA: 8435430624861



**65W**  
OUTPUT  
POWER

USB-C  
2 PORTS

USB-A  
1 PORT

**PD**  
**PPS**  
PD/PPS  
TECH

**QC**  
**3.0**  
QC 3.0  
TECH

**FAST**  
**CHARGE**

**GaN**  
TECH

FOR  
LAPTOP / MAC

FOR TABLET /  
SMARTPHONE

FOR SPEAKER  
/ HEADPHONE



### DESCRIÇÃO

- Carregador de parede com 2 saídas USB-C (PD & PPS) e uma saída USB-A QC 3.0 com uma potência máxima de 65W.
- Feito de GaN e materiais ignífugos, é o carregador ideal para smartphones, tablets e laptops.
- É um carregador inteligente que permitirá um carregamento mais eficiente da bateria do dispositivo, prolongando assim sua vida útil.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência de entrada: 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
- Saída:
  - USB-C1: PD 3.0  
5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A (65W Max.)
  - PPS: 3.3-21V 3A (65W)
  - USB-C2: 5V-3A, 9V-2.2A, 12V-1.67A (20W)
  - USB-A: QC 3.0  
5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A (18W)
  - USB-C1+USB-C2: PD 45W+20W
  - USB-C1+USB-A: 45W+18W
  - USB-C2+USB-A: 7.5W+7.5W
  - USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+7.5W+7.5W

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- BUD 65W
- Guia de instalação

### INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Dimensões (mm)  
e peso (g)

	W	D	H	🔒
- Caixa Externa:	185	170	170	-
- Embalagem:	76	33	128	-
- Produto:	28	98	46	38
- Unidades por pallet:	1890			
- Unidades por caixa:	10			
- Caixas por pallet:	189			
- Caixas na base:	21			
- Caixas de altura:	9			