

BUD 100W TINY

FAST CHARGE POWER ADAPTER

PACCHETTO: 8435430627008

SCATOLA ESTERNA: 8435430627015



100W
OUTPUT
POWER

USB-C
2 PORTS

USB-A
1 PORT

FOR
LAPTOP / MAC

FOR TABLET /
SMARTPHONE

GaN
TECH

FAST
CHARGE

PD
PPS
PD/PPS
TECH

QC
3.0
QC 3.0
TECH

SMALL
SIZE

DESCRIZIONE

- Caricatore da parete con 2 uscite USB-C (PD & PPS) e 1 uscita USB-A, con una potenza massima di 100W.
- Realizzato in GaN e materiali ignifughi, è il caricatore ideale per smartphone, tablet e laptop.
- È un caricatore intelligente che consente una ricarica della batteria più efficiente, prolungando la durata del dispositivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingresso:
100-240V AC 50/60Hz 1.6A MAX
- Uscita:
USB-C1: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS: 5V-21V/5A (100W)
USB-C2: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS: 5V-21V/5A (100W)
USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A (30W)
USB-C1+USB-C2: 65W+35W, PPS: 3.3-11V/3A
USB-C1+USB-A: 65W+30W
USB-C2+USB-A: 5V/3A (15W)
USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+15W
- Potenza totale: 100W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- BUD 100W TINY
- Guida dell'installazione

DATI LOGISTICI

Dimensioni (mm) e peso (g)

	W	D	H	▲
- Scatola esterna:	220	200	180	2459
- Imballaggio:	90	40	130	227
- Prodotto:	102	35	57	178
- Unità per pallet:		1350		
- Unità per scatola:		10		
- Scalote per pallet:		135		
- Scalote sulla base:		15		
- Scalote in altezza:		9		